

商品紹介

SecuX W10 ハードウェアウォレットを使うことで、簡単に暗号資産を受送金、管理できます。

ガイドの内容:

- セキュリティ情報
- パッケージの中身
- デバイスセットアップ
- コンピューターに接続する方法

詳細は下記をご覧ください:

<http://www.secuxtech.com/howitworks/>

またはQRコードを読み取ってください。

お問い合わせ support@secuxtech.com

パッケージを確認する

SecuXの不正開封防止シールが破損され、改ざんされていないか確認してください。箱とデバイスのUSBポートにシールが貼ってあります。



P.1

箱の中身

- 1x SecuX W10 ハードウェアウォレット
- 1x USB ケーブル
- 1x SecuXブラックポーチ
- 2x リカバリーシート
- 1x はじめてガイド

セットアップの準備

始める前に、次の準備が必要です。

- ペン(油性インクがおすすめ)
- ブラウザ (Chrome V.71 + / Opera V.57 +) をインストールしたコンピューター (Mac OS 10.13.6 + / Windows 10 / Linux / Chrome OS)
- SecuX W10ハードウェアウォレットのデバイス名 (個人用)
- リカバリーシートを保管する安全な場所
- BIP32、BIP39、BIP44標準の12、18、24単語のリカバリーフレーズ (既存のウォレットから復元する場合)

大切なお知らせ: ハッキング、盗難、復元できない資金の損失を防ぐために、セキュリティ情報をしっかり守ってください。

P.2

安全情報

- 高湿の場所 (シンク、バスタブ、シャワー室など) で使用したり、濡れた手でデバイスのUSBポートを接続し、切断したりすることはご遠慮ください。
- デバイスを大事にお使いください。デバイスを投げたり、落としたり、破壊するなど物理的な損傷を与える行動はご遠慮ください。
- 充電中または使用中にデバイスが熱くなることがあります。懸念がある場合、直ちに切断してください。
- 乾燥や少し湿った布でデバイスの表面を手入れすることができます。アルコール、他の洗浄剤、研磨剤などを使わないでください。

セキュリティ情報

- コンピューターとスマホ / タブレットに違法行為があると疑う場合、デバイスを使わないでください。
- オンラインでPINコード、パスワード、リカバリーフレーズを保存したり、公開しないでください。
- マルウェア、故障、紛失や盗難などを防ぐため、スマホやハードドライブ、電子データでリカバリーフレーズを保存しないでください。
- 初期化、復元、リカバリーフレーズの書き留めは公共の場所で行わないでください。他人に監視され、盗撮される恐れがあります。
- リカバリーシートを安全な場所に保管してください。

P.3

デバイスセットアップ

STEP 1 - 電源を入れる

パッケージに付属したUSBケーブルを使い、SecuX W10をコンピューターに接続する。

STEP 2 - PIN コードの設定

PINコードとして4~8桁の数字を入力する。確認のため、設定したPINコードを再度入力してください。

お知らせ: PINコードの入力を5回も間違えた後、デバイスは自動的にリセットします。

STEP 3 - デバイス名を作る

1~15文字の英語アルファベットでデバイスの名前を作ってください。名前はUSB接続する際にデバイスの確認に使われます。

STEP 4 - 新しいウォレットとしてセットアップ / 既存のウォレットから復元する

新しいデバイスとしてセットアップする場合は、**YES** を押してください。既存のウォレットから復元する場合は、**NO** を押してください。

P.4

新しいデバイスとしてセットアップ:デバイスから24単語のリカバリーフレーズが生成されます。リカバリーシートに正しい順序で単語を書き留めてください。確認のため再度単語を入力する必要があります

お知らせ:リカバリーフレーズの確認を15回も間違えた場合、デバイスはステップ4に戻り、新しい24単語のリカバリーフレーズを生成します。

既存のウォレットから復元する:既存のウォレットの12、18、または24単語のリカバリーフレーズを正しい順序で入力してください。

大切なお知らせ:デバイスの盗難、紛失、故障に遭う場合、24単語のリカバリーフレーズを使い、暗号資産を復元できます。潜在リスクを防ぐため、リカバリーシートを安全な場所に保管してください。

STEP 5 - 設定はまもなく完了

デバイスはお客様の12、18、または24単語のリカバリーフレーズから秘密鍵を生成します。プロセスが完了するまでデバイスを閉じないでください。

おめでとうございます!
ウォレットのセットアップが成功です。

コンピューターに接続する

USB

コンピューター W10



STEP 1 - USBケーブルで接続する

ウォレットに登録し、USBケーブルでコンピューターに接続する。

STEP 2 - SecuXessにログインする

SecuX公式ホームページからSecuXessに入り(サポートのブラウザで)、USBを選び、デバイスと接続する。

詳しくの操作手順は公式ホームページまで
<http://www.secuxtech.com/howitworks/>

SecuX

お問い合わせ
メール support@secuxtech.com

SecuX

W10 ハードウェアウォレット

はじめてガイド



お問い合わせ
メール support@secuxtech.com